

BOTONERA AMPERIMETRO-MARCHA-SETA DE EMERGENCIA

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

BOTONERAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Botonera certificada ATEX equipada con un Amperímetro, un botón pulsador Marcha y una Seta de Emergencia.

Equipadas con prensaestopas de latón o latón níquelado M25 para instalación con cable armado o prensaestopas de poliamida M25 para cable no armado.



REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
Botonera Amperímetro - Marcha 2NO - Seta de Emergencia 2NC - Prensaestopas Latón	3J0501
Botonera Amperímetro - Marcha 2NO - Seta de emergencia 2NC - Prensaestopas Latón Níquelado	3J0502
Botonera Amperímetro - Marcha 2NO - Seta de emergencia 2NC - Prensaestopas Poliamida	3J0503

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex db eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Dimensiones:	220x122x90 mm
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Grado de protección:	IP65
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Amperímetro Ex e:	Rango 0-300A / Fondo escala 450A / Transformador intensidad 300/1A
Conexión:	8 Bornas 2,5 mm ² (1-8) + 1 Borna PE
Entradas de cable:	1xM25x1,5 Prensaestopas cable armado (13,2-20,5 mm) Prensaestopa cable no armado (10 - 17 mm)

earth lug for cable gland M25x1,5

