

# LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN OL-LPA

Zonas 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

BALIZAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas)



Las balizas de la serie OL-LPA se utilizan para señalar obstáculos y son especialmente adecuadas para su uso en torres o chimeneas y edificios altos.



Certificado de examen de tipo

## REFERENCIAS

| Designación: | LED:               | Referencia: |
|--------------|--------------------|-------------|
| OL-LPA RED   | E27- ±8W - 230 VAC | 2A2601      |

## DATOS TÉCNICOS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Marcado:                  | II 2G Ex d IIC T5 Gb  |
| Certificado:              | Certificado de examen de tipo                                     |
| Temperatura de operación: | -20°C a +40°C   |
| Grado de protección:      | IP65  |
| Modo de operación:        | Continuo  |
| Carcasa y cubierta:       | Aleación de aluminio con bajo contenido en cobre                  |
| Globo:                    | Vidrio de borosilicato resistente a los golpes y a la temperatura |
| Lente Fresnel:            | Policarbonato resistente a los golpes y a los rayos UV            |
| Junta:                    | Silicona resistente a ácidos/hidrocarburos                        |
| Pernos y tornillos:       | ST.ST.A2  |
| Acabado:                  | Revestimiento Epoxy. RAL 7000 (Gris)                              |
| Tensión:                  | 230VAC  |
| Frecuencia:               | 50/60 Hz  |
| Portalámparas:            | E27 - Conexión directa al portalámparas                           |
| Entradas de cable:        | 2x 3/4" NPT (prensaestopas no incluidos)                          |

