

# SETA DE EMERGENCIA ANTIDEFLAGRANTE

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

4



CONEXIÓN Y CONTROL

**BOTONERAS ATEX**

**ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)**



Seta de emergencia antideflagrante para uso en zonas con riesgo de explosión. Envoltorio Ex d equipado con un pulsador tipo seta con desbloqueo por giro.

Tornillería externa en acero inoxidable.



Certificado de examen de tipo



## REFERENCIAS

Designación:	Referencias:
Seta de Emergencia Ex d PB1 (2NC)	3K0101

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex d IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Grado de protección:	IP66
Material:	Aluminio RAL 7000
Corriente nominal:	10 A
Tensión de aislamiento:	660 V
Tensión nominal soportada a impulso:	Uimp=6 kV
Protección contra cortocircuito Ue<500 VAC:	10 A
Terminales:	De acuerdo a IEC/EN 60947-1
Sección máxima de cable:	2x2,5 mm <sup>2</sup>
Ciclos de operación:	max. 1800 operaciones/h
Dimensiones:	106 x 86 x 87 mm
Peso:	480 g aprox.
Entradas de cable:	2x3/4" NPT (prensastopas y/o tapones no incluidos)