

# CAJA DE CONEXIONES EX I - 5 ENTRADAS / 9 BORNAS

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Caja de conexiones Ex i para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

La caja cuenta con 5 entradas de cable con prensaestopas de poliamida azules M20x1,5 y está equipada con 9 bornas azules de 2,5mm<sup>2</sup> + 3 bornas de tierra en su interior.



Certificado de examen de tipo

## REFERENCIAS DE ARTÍCULOS

Designación:	Referencia:
A21-I1-01606+9T2,5+5M20	5A0805

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2(1)G Ex eb [ia Ga] IIC T6 Gb II 2D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Dimensiones:	160x75x55 mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Bornas:	9 bornas de 2,5mm <sup>2</sup> + 3 bornas de tierra
Grado de protección:	IP66
Entradas de cable:	5xM20x1,5 prensaestopas de poliamida azul (7-13 mm)

